



# Regulador de Voltaje Monofásico MS-1VD (Analógico)

## Característica Técnicas:

- Para ser usado en aplicaciones industriales.
- Para montar sobre disipador.
- Control por corriente 4-20mA
- Excelente linealidad
- Tapa protectora para mayor seguridad.
- Indicador luminoso de disparo.
- Rango de Corriente: de 40A a 120A.
- Tensión de conmutación: desde 50 Vca hasta 380 Vca.



## Especificaciones Técnicas

Tensión de Carga	220VCA / 380VCA
Tensión de Control	0-5Vcc/0-10Vcc
Corriente de Control	4-20mA
Caida de Tensión	≤1.5V
Corriente de Fuga	≤2mA
Tiempo de ON-OFF	≤10mS
Rigidez Dieléctrica	2500VCA
Reisitencia de Aislación	500MΩ ≤ /500VDC
Temperatura Ambiente	-30°C ~ +75°C
Montaje	Montura para Disipador
Indicación	LED
Peso	0.1Kg

## Dimensiones y Cableado

